TABELA 2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY

Oznaczenie linii	Zwarcie na urządzeniu	Długość linii L	Rodzaj i przekrój linii			Zabezpieczenie		Czas wyłą-czenia tdop	Prąd zadzia-łania Ia	Impedancja transf. lub linii poprzedz. Zp1	Impe-dancja pętli Zp	1,25xIaxZp	Napięcie znamio-nowe Uo	Prąd zwarciowy Iz	Uwagi
			Typ	L (faza)	PE	In	Charakt.								
-	-	m	-	mm2	mm2	A	-	s	A	om	om	V	V	A	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	TO	5	YKY	6	6	16	B	5	80	0,044	0,074	7,4	230	2478	skuteczna
O4	L04	102	YKY	4	4	10	B	5	50	0,074	0,972	60,8	230	189	skuteczna
O5	P09	224	YKY	6	6	10	B	5	50	0,074	1,419	88,7	230	130	skuteczna
O6	K04	200	YKY	2,5	2,5	10	B	5	50	0,074	2,955	184,7	230	62	skuteczna